



Installationsanleitung - Lizenzierung - Schnellstart

Der CounterReader ist ein Programm zur automatischen Auslesung der Zählerstände von Druck- und Kopiersystemen von Canon und anderen Herstellern.


Installation

Starten Sie die Datei „CounterReader_Setup.exe“ um mit der Installation zu beginnen:




Das Setup läuft automatisch ab und installiert alle notwendigen Komponenten.

Wenn Sie den CounterReader das erste Mal starten, müssen Sie zunächst die Endbenutzersoftwarevereinbarung akzeptieren:



Lizenzierung

Sie erhalten als nächstes die Möglichkeit das Programm zu lizenzieren:




Sollten Sie den Dialog mit „Nein“ bestätigen, so können Sie den CounterReader nur in der Demoversion nutzen.




Im Demomodus können Sie den vollen Funktionsumfang testen, jedoch nur ein System zur Auslesung der Zählerstände anlegen.

Wenn Sie das Programm registrieren wollen so erscheinen die folgenden Dialoge:



Den Programmcode müssen an registrierung@canon-ho.de schicken. Sie erhalten nach Prüfung der Vertragsdaten von uns dann einen Freischaltsschlüssel mit dem Sie das Programm vollständig lizenzieren können.

Wenn Sie auf dem PC auf dem der CounterReader installiert wird über einen Mailzugang verfügen, so können Sie mit Hilfe des Buttons „per Mail senden“ den CounterReader nach Eingabe zusätzlicher Informationen automatisch Ihr Mailprogramm mit einem vorbereiteten Text öffnen lassen.



Zusatzinformationen

Bitte füllen Sie mindestens eines der folgenden Felder aus:

Ihre Kundennummer:

Die o/o-Nummer des Auftrags:

Ihre Telefonnummer für Rückfragen:

OK Abbrechen

Sollten Sie die Registrierung abbrechen, so können Sie diese bei jedem Programmstart wiederholen.

Wenn Sie einen Freischaltsschlüssel erhalten haben so geben Sie diesen ein und klicken den Button OK:



Registrierung

Bitte geben Sie den Freischaltcode für den folgenden Programmcode ein:

(Wenn Sie über einen Dongle für dieses Produkt verfügen, so klicken Sie bitte nur auf den Button 'Dongle'.)

Programmcode:
849983C6ACDB3864E2A90C480710214DA43DA2550850
2145886DE294

per Mail senden

Freischaltsschlüssel:
68C4B983070DA2398A2152946750203FA2FC7A840815
AA4690313A742997A660A87992056A982C57B0753BA5
4B962F6CCA951B37AED8B568EEDDD3E64D9B377DEA
D58B38EEDCBB790F2254B7

OK Dongle Abbrechen

Ist der Code korrekt, so wird dies bestätigt:




CounterReader

Das Programm ist nun als CounterReader Enterprise Edition freigeschaltet.


OK

Schnellstart


Wenn Sie den CounterReader das erste Mal verwenden, empfehlen wir den DiagnoseAssistenten einmalig auszuführen. Der CounterReader zeigt Ihnen dazu folgenden Hinweis:




Wenn Sie den DiagnoseAssistenten starten erfassen Sie bitte links oben im Programm eine Adresse eines Kopier- oder Drucksystems und folgen dann einfach den Hinweisen im Programm:



Wenn der CounterReader geöffnet ist sind noch keine Systeme in der Systemliste vorhanden:



Klicken Sie auf **System hinzufügen** und erfassen Sie anschließend einen Namen für das System und eine IP-Adresse. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK:







Da die verschiedenen Kopier- und Drucksysteme unterschiedlich auszulesen sind, müssen Sie dem CounterReader noch mitteilen um welchen Gerätetyp es sich hierbei handelt. Wenn Sie den Gerätetypen wissen, dann wählen Sie diesen

unter **Gerätetyp** aus. Alternativ können Sie den CounterReader auch

versuchen lassen den Gerätetypen selbst zu erkennen. Markieren Sie das System in der Systemliste und klicken auf .

Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Bestätigungsmeldung:




Jetzt können Sie Testweise eine erste Auslesung vornehmen. Klicken Sie hierzu auf  und wählen dann eine der Funktionen ,  oder .

Nach einigen Sekunden sollten Sie jeweils eine Rückmeldung mit allen auf dem System verfügbaren Informationen erhalten:



Für die automatische Auslesung durch den Dienst muss dieser über das Menü „Dienst“ installiert und anschließend gestartet werden. Außerdem müssen Sie die automatische Auslesung noch unter  konfigurieren. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe.

Sie können die Auslesung über den Dienst testen, indem Sie die Funktion  anklicken.

Die gelesenen Zählerstände der automatischen Auslesung erhalten Sie indem Sie die  und einen entsprechenden Report erstellen:

Berichte für CounterReader

Datei Options Hilfe

Berichte

- C01: CounterReader Zähler nach Gerätenamen (Klassisch)
- C07: CounterReader Zähler nach Gerätenamen zum gewählten Zeitpunkt
- C02: CounterReader Zähler nach Typ
- C03: CounterReader Zähler nach Abteilung mit Zwischensummen
- C04: CounterReader Zähler Differenz für freien Zeitraum pro Abteilung
- C05: CounterReader Zähler Differenz für freien Zeitraum nach dem Feld
- C10: CounterReader Zähler nach Gerätenamen Differenz für letzten Monat
- C11: CounterReader Zähler nach Gerätenamen Differenz für Zeitraum
- C12 CounterReader Volumenbetrachtung

Berichte DepartmentCounterReader

- C40: CounterReader AbteilungsIDs (zusammengefasst Summen pro ID)
- C41: CounterReader AbteilungsIDs (pro ID mit allen Druckern und Zwischenwerten)

Berichte Wartung

- C20: CounterReader Zählerhistorie
- C30: CounterReader Warnungen

StatusControl

- S01: Fehler aktuell
- S02: Fehler Historie

Andere

- Datenexport
- Konfiguration

C01: CounterReader Zähler nach Gerätenamen (Klassisch)

Zähler aller Geräte, zuletzt gelesener absoluter Wert

3/3

Druckername	IP Adresse	Seriennummer
- alle -		
C1 H	172.17.143.82	TKX05074
CLC5151 H (LM)	172.17.143.81	TNG01720
iRC2880 H	172.17.143.80	JUM00914

Report erstellen

inkl. Vertragsgeräte inkl. anderer Geräte

H:\Counter Reader\CounterReader.mdb

CounterReader Zähler

Druckername	Typ	S/N	Abteilung	Standort	Freivolumen	Gesamt	A4 SW (104/113)	A3 SW (103/112)	A4 Farbe (123)	A3 Farbe (122)	Gesamt Kopie (201)	A3 Kopie (203)	Datum	Klicks	Klicks Color
Canon CLC 3200	CLC3200	CLC3200		Krefeld	0	70067	15212	237	50488	4130	-	-	08.08.2005 12:41:42	15686	58748
Canon IR 3300	IR2200-105	IR 3300i		Willich Raum 17	1000	33409	33224	185	-	-	29012	179	08.08.2005 12:42:21	33594	0
Canon IR H1	IR2200-105	IR3300i		Hannover	0	107236	106253	983	-	-	45999	272	08.08.2005 12:41:53	108219	0
Canon IR X2	IR2200-105	IR 5000i		KR 4. Etage	0	225109	222927	2182	-	-	81289	1094	08.08.2005 12:42:16	227291	0
Canon IR 5001	IRC	IR3100C		Stuttgart	0	98053	83451	1029	12483	1090	-	-	08.08.2005 12:42:01	85509	14663
Canon IR 5002	IR1600/2010	IR1610		Stuttgart	0	19365	-	-	-	-	-	-	06.05.2005 01:00:50	0	0
Canon IR 1610	IR1600/2010			Krefeld	0	-	-	-	-	-	-	-	noch nie gelesen	-	-
Canon iR8500 M1	IR mit EFI-RIP	IR 8500 M1		Krefeld	0	2383553	2382138	1415	-	-	46161	741	08.08.2005 12:42:12	2384968	0
Canon iRC6800 KR	IRC	IRC6800		Krefeld	0	220843	205725	1410	12376	1332	-	-	08.08.2005 12:41:36	208545	15040
Canon LBP 1250e	HP Drucker (SW)	LBP 1250		Krefeld	0	15439	15439	-	-	-	-	-	08.08.2005 12:41:53	15439	0
Canon LBP 2000	HP Drucker (SW)	LBP 2000		Krefeld	0	5287	5287	-	-	-	-	-	08.08.2005 12:41:42	5287	0
CDE-IRSL-PR002	IRC			CDE/Krefeld/C-Wing 4th floor ICT	0	55059	18887	18868	16795	509	-	-	08.08.2005 12:42:38	56623	17813
CDE-IRSL-PR014	IRC			Krefeld/B-Wing 4th floor/room434	0	4918	957	23	3628	310	-	-	08.08.2005 12:42:27	1003	4248
CDE-IRSL-PR015	IR2200-105			Krefeld/A-Wing 4th floor/room422	0	283144	282154	990	-	-	84520	781	08.08.2005 12:42:53	284134	0
CDE-IRSL-PR017	IR2200-105			Krefeld/B-Wing 4th floor/room431	0	117301	115302	1999	-	-	23641	349	08.08.2005 12:43:36	119300	0
CDE-IRSL-PR024	IR2200-105			Krefeld/B-Wing 2th floor/room322	0	254595	251246	3349	-	-	26927	366	08.08.2005 12:43:14	257944	0
CDE-IRSL-PR041	IR2200-105			CDE/Krefeld/3th floor/room 311	0	115874	114267	1607	-	-	17583	294	08.08.2005 12:43:07	117481	0
CDE-IRSL-PR050	IRC			Krefeld/2th floor/room 356	0	36816	9999	73	26260	484	-	-	07.08.2005 01:00:59	10145	27228